

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4^ο

Μπορούν να επιλεγθούν δύο από τους ακόλουθους κατασκευαστικούς τρόπους για να συνεχιστεί η κυκλοφορία στο κεντρικό κατακόρυφο δίκτυο:

1. Με την τοποθέτηση τρίοδης ηλεκτρικής βάνας αυτονομίας στον πίνακα συλλεκτών του υψηλότερου ορόφου και τη σύνδεση της με τη στήλη επιστροφής.
2. Με την σύνδεση των δύο κατακόρυφων σωληνώσεων προσαγωγής και επιστροφής στο υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης με ένα σωλήνα μικρής διαμέτρου.
3. Με τη χρήση σύγχρονων κυκλοφορητών σταθερού μανομετρικού ύψους και αυτόματης μεταβολής της παροχής, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
4. Με τη χρήση βαλβίδας διαφορικής πίεσης, η οποία τοποθετείται στο λεβητοστάσιο μετά τον κυκλοφορητή.